

Récepteur Système Hf Mobile

Référence : 6280040



DESCRIPTION :

Récepteur pour système HF, **idéal pour les guides touristiques** afin de guider les personnes malentendantes.

Le récepteur est équipé d'un afficheur LCD et dispose de deux sorties audio pour la connexion de différents composants d'écoute, par exemple un casque.

INFORMATION PRODUIT

Récepteur pour système HF mobile, parfait pour les **guides touristiques**. Les boucles mobiles permettent aux personnes **malentendantes** d'entendre des informations qui leur sont communiquées.

Le récepteur est équipé d'un afficheur LCD et dispose de deux sorties audio pour la connexion de différents composants d'écoute, par exemple un casque.

Vous pouvez y raccorder un **système HF** qui transmet l'audio transmis aux aides auditives en conséquence par induction. Cela permet aux **malentendants** d'entendre le guide touristiques avec leurs propres **aides auditives** à leur propre volume préféré, et d'être ainsi moins dérangés par les **bruits environnants**.

Caractéristiques générales :

- **Dimensions :**
 - Longueur : 85 mm
 - Largeur : 50 mm
 - Hauteur : 15 mm



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- **Matériau** : plastique
- **Couleur** : noir
- **Poids** : 64 g

Caractéristiques techniques :

- **Type de fréquence** : ISM 2403 - 2480 MHz
- **Type de transmission** : Modulation avec saut de fréquence ISM 2.4 GHz FSK
- **Canaux** : jusqu'à 40 groupes simultanés
- **Sensibilité RX** : -95 dBm . Temporisation : < 30 ms
- **Débit de transfert des données** : 2 Mbps
- **Alim. électrique** : Accu LI-ION 3,7 V / 1100 mAh
- **Durée d'utilisation** : En moyenne 20 h / charge
- **Bande passante audio** : 50 Hz - 7 kHz
- **Connecteurs** : 2 x jack 3.5 mm stéréo MIC / AUX et micro-USB prise de charge
- **Affichages** : Écran LCD (groupe, canal, volume, état de chargement, mode, intensité du signal), LED (état de chargement)

Livré avec :

- 1 accu LI-ION
- 1 écouteur ER-01
- 1 clip ceinture
- 1 dragonne tour du cou
- 1 bloc-secteur avec cordon USB



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com