

## Microphone de table avec prise Jack

Référence : 6280043



### DESCRIPTION :

Ce Microphone de table avec prise Jack est conçu pour une utilisation dans des installations de boucle magnétique ou infrarouge.

### INFORMATION PRODUIT

Microphone de table avec col de cygne conçu pour une utilisation dans les **ERP** (annonces micro) avec des **boucles magnétiques** ou des systèmes infrarouges.

Il sera donc utile pour les salles de conférences, accueils d'ERP, musées, etc...

#### Caractéristiques :

- Dimensions de la base:
  - Longueur : 145 mm
  - Largeur : 135 mm
  - Hauteur : 60 mm
- Dimensions du col de cygne : 450 mm
- Couleur : noir
- poids : 1,5 kg
- Directivité : cardioïde
- Impédance : 600 ohm



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

- Rapport signal/bruit : >40 dB
- Sensibilité : 3.9 mV/Pa à 1 kHz
- Température d'utilisation : 0-40°C
- Alim. électrique : fantôme. Un emplacement existe pour des piles sous la base. Les piles ne sont pas fournies
- Bande passante audio : 100 Hz - 16 kHz
- Connecteur : XLR mâle

## Livré avec :

- 1 base entrée XLR mâle
- 1 câble XLR femelle - mini jack 3.5 mm mono
- 1 éponge de protection pour micro
- 1 mode d'emploi
- 1 coupon de garantie

## Mise en place du microphone :

Pour que le microphone soit opérationnel, il suffit d'enficher celui-ci sur l'amplificateur LA-90 sortie micro, après avoir intégré les piles (non fournies) sous la base)



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)