

Diffuseur d'alarme visuel et sonore ROLP

Référence.

Diffuseur d'alarme ROLP

6780012

Descriptif.

Ce diffuseur d'alarme visuel et sonore ROLP est nécessaire pour équiper votre ERP.

En plus d'émettre un signal sonore puissant, ce diffuseur d'alarme émet une lumière rouge qui alertera les personnes malentendantes et malvoyantes.

Caractéristiques.

- **Alimentation** : 18-60 V
- **Poids** : 0,2 kg
- **Dimensions** : L.91 x H.135 x P.93 mm
- **Consommation** : 37 mA
- **Tension** : 24 Vdc (courant continu)
- **Niveau sonore** : 90 dB
- **Température d'exploitation** : -25° à +70°
- **Couleur de la lumière** : rouge
- **Applications** : tertiaire et Industrielle

Ce diffuseur visuel et sonore ROLP doit être relié (sans fil) à l'alarme déjà existante. Pour cela, vous devez vérifier la compatibilité de cette alarme (aussi appelée Sirène flash ROLP Lx wall base) avec votre propre alarme (ce qui est le cas à 90%), une connexion filaire est également possible en cas d'incompatibilité.



Ce que dit la loi

Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com