

Digicode Inox + Bouton Poussoir 2 Relais

Référence : 6380068



DESCRIPTION :

Ce **digicode** est composé d'un **boitier inox**, d'un **clavier codé rétro-éclairé** ainsi que d'un **bouton poussoir**.

Il fait partie de notre gamme de **dispositifs d'asservissement de porte** pour l'**accessibilité** de votre **ERP**.

INFORMATION PRODUIT

Une **personne à mobilité réduite** est une personne qui est dans l'**incapacité** par exemple d'ouvrir une porte, une personne âgée qui manque de force, une personne avec une poussette ou encore en fauteuil roulant.

Ce **digicode rétro-éclairé** est un système permettant à une **personne à mobilité réduite** de **signaler sa présence**, simplement en rentrant un **code d'accès**, ou en appuyant sur le **bouton poussoir**.

Ce simple geste permettra au **digicode** de **déclencher l'ouverture de la porte**, elle-même équipée d'un **automatisme de porte**.

Le **digicode** peut retenir jusqu'à **100 codes d'accès**, en 4, 5 ou 6 chiffres, idéal donc pour les hôtels, résidences de tourisme, hôpitaux.

Il est également **équipé d'un bouton poussoir pour un accès libre**, sans besoin d'entrer un code.

Le **boitier** est totalement **étanche**, il est donc adapté à l'utilisation en extérieur.

Privilégiez un **support mural plat** pour une fixation optimale dans la durée.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Attention : Ce produit est un produit technique qui nécessite une consultation, pour en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter.

Caractéristiques

- **Dimensions** : 140 x 85 x 20 mm
- **Matière façade** : inox
- **Alimentation** : 12 à 24V AC, 12 à 48V DC
- **Consommation** : 40 à 100 mA
- **Adaptation de températures** : de -25° à +70°
- **Indice d'étanchéité** : IP 64
- Clavier 12 touches lumineux
- 100 codes d'accès programmable en 4,5 ou 6 termes
- Haute résistance au vandalisme
- Certification CE
- 2 relais
- Signalisation sonore



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com